6

Settings upon Delivery

These settings can be changed in the FRITZ!Box.

Wi-Fi network (SSID)
FRITZ!Box 5690 AF

Wi-Fi password (WPA2)
3779 0981 1562 8981 1234

FRITZ!Box password
zlgzag5481

Modem ID
AVMGFFFFFFFF

DE

Internetzugang einrichten

- Geben Sie **http://fritz.box** in einen Internetbrowser ein. Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box erscheint.
- Geben Sie das FRITZ!Box-Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten bis zum Schluss.

Der Internetzugang ist eingerichtet und Sie können mit den angeschlossenen Geräten im Internet surfen.

EN

Configuring the Internet Connection

- Enter **http://fritz.box** in a web browser. The FRITZ!Box user interface appears.
- Enter the FRITZ!Box password when prompted to do so, and then follow the Wizard's instructions until configuration has been completed.

The internet connection is configured and you can surf the web with the connected devices.

FR

Configurer l'accès à Internet

- Entrez **http://fritz.box** dans la barre d'adresse d'un navigateur. L'interface utilisateur de la FRITZ!Box s'affiche.
- Entrez le mot de passe FRITZ!Box lorsque vous y êtes invité et suivez les instructions de l'assistant jusqu'au bout.

L'accès à Internet est configuré et vous pouvez à présent surfer sur Internet avec vos appareils connectés.

ES

Configurar el acceso a Internet

- Introduzca **http://fritz.box** en la barra de direcciones del navegador. Se abrirá la interfaz de usuario del FRITZ!Box.
- Introduzca la contraseña del FRITZ!Box cuando se le pida y sigua hasta el final las instrucciones del asistente.

El acceso a Internet está configurado y se puede navegar en Internet con los dispositivos conectados.

IT

Configurazione dell'accesso a Internet

- Digitate **http://fritz.box** in un browser. Si apre l'interfaccia utente.
- Inserite la password del FRITZ!Box quando richiesto e seguite le istruzioni della procedura guidata fino alla fine.

L'accesso a Internet è configurato e potete navigare in Internet con i dispositivi collegati.

NL

Internettoegang instellen

- Voer in een internetbrowser **http://fritz.box** in. De gebruikersinterface van de FRITZ!Box verschijnt.
- Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in, als u daarom wordt verzocht en volg de instructies van de wizard tot de configuratie is voltooid.

De internettoegang is ingesteld en u kunt met de verbonden apparaten op het internet surfen.

7



DE

Schnurlostelefon anmelden

1. Schalten Sie Ihr Telefon an und bringen Sie es in Anmeldebereitschaft.
2. Geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein (voreingestellte PIN **0000**).
3. Drücken Sie die Taste **Connect** an der FRITZ!Box bis die LED **Connect** blinkt.

Das Telefon wird angemeldet.

EN

Register a Cordless Telephone

1. Turn on your telephone and ready the telephone for registration.
2. Enter the PIN of the FRITZ!Box (the preset value PIN **0000**).
3. Push the **Connect** button on the FRITZ!Box until the **Connect** LED starts flashing.

The telephone is registered.

FR

Connecter un téléphone sans fil

1. Allumez votre téléphone et mettez-le en mode connexion.
2. Saisissez le code PIN de la FRITZ!Box (code PIN par défaut : **0000**).
3. Appuyez sur le bouton **Connect** de la FRITZ!Box jusqu'à ce que le voyant **Connect** clignote.

Le téléphone est en cours de connexion.

ES

Conectar un teléfono inalámbrico

1. Encienda el teléfono y póngalo en modo de espera de registro.
2. Indique en el teléfono el PIN de su FRITZ!Box (se ha configurado por defecto **0000**).
3. Mantenga pulsado el botón **Connect** en el FRITZ!Box hasta que el led **Connect** parpadee.

Su teléfono ha sido conectado.

IT

Registrazione di un cordless

1. Accendete il telefono e portate il telefono in modalità di registrazione.
2. Digitate il PIN del FRITZ!Box (il valore predefinito è **0000**).
3. Premete il tasto **Connect** del FRITZ!Box fino a quando il LED **Connect** lampeggia.


Il telefono viene registrato.

NL

Draadloze telefoon aanmelden

1. Zet uw telefoon aan en zet de telefoon vervolgens in de aanmeldmodus.
2. Voer de pincode van de FRITZ!Box in (de standaardpincode is **0000**).
3. Houd de toets **Connect** van de FRITZ!Box ingedrukt tot de led **Connect** knippert.

8



DE

Telefone per Kabel anschließen

Telefone, Faxgeräte oder Anrufbeantworter können Sie per Kabel an die FRITZ!Box anschließen.

1	Telefon mit TAE-Stecker	Fon
2	Telefon mit RJ11-Stecker	Fon

Im Betrieb darf nur eine der zwei Buchsen **Fon** belegt werden.

EN

Telephones by Cable

You can connect telephones, fax machines or answering machines to the FRITZ!Box by cable.

1	Telephone with TAE plug	Fon
2	Telephone with RJ11 plug	Fon

During operation, only one of the two **Fon** sockets may be used.

FR

Connecter des téléphones via un câble

Vous pouvez connecter des téléphones à la FRITZ!Box via un câble.

1	Téléphone avec prise TAE	Fon
2	Téléphone avec prise RJ11	Fon

Seul un des deux ports **Fon** peut être occupé durant l'utilisation.

ES

Conectar los teléfonos con cable

Puede conectar teléfonos al FRITZ!Box con un cable.

1	Teléfono con enchufe "TAE"	Fon
2	Teléfono con enchufe RJ11	Fon

Durante el funcionamiento, solo puede utilizarse uno de los dos puertos **Fon**.

IT

Collegamento di telefoni via cavo

Al FRITZ!Box potete collegare telefoni via cavo.

1	Telefono con connettore TAE	Fon
2	Telefono con connettore RJ11	Fon

Durante il funzionamento può essere utilizzata solo una delle due prese **Fon**.

NL

Telefoons met een kabel aansluiten

U kunt telefoons met een kabel aansluiten op de FRITZ!Box.

1	Telefoon met TAE-connector	Fon
2	Telefoon met RJ11-connector	Fon

Tijdens bedrijf mag slechts één van de twee bussen **Fon** worden gebruikt.

CE

DE

Hiermit erklärt AVM, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet. Die Langfassung der CE-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter **http://en.avm.de/ce**.

EN

AVM declares herewith that the device is compliant with the requirements and the rules in directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU. The long version of the declaration of CE conformity is available at **http://en.avm.de/ce**.

FR

AVM déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences et aux instructions des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE et 2011/65/UE. La version longue de la déclaration de conformité CE est disponible (en anglais) sur **http://en.avm.de/ce**.

ES

Por la presente declara AVM, que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE y 2011/65/UE. Podrá descargar la versión completa de la declaración CE (en idioma inglés) en la página **http://en.avm.de/ce**.

IT

AVM dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti e alle disposizioni inerenti delle direttive 2014/53/EU, 2009/125/CE e 2011/65/CE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità CE è disponibile in lingua inglese all'indirizzo **http://en.avm.de/ce**.

NL

Hiermee verklaart AVM dat het apparaat overeenstemt met de fundamentele vereisten en de andere relevante voorschriften van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU. De volledige versie van de EG-verklaring van overeenstemming is in het Engels te vinden op **http://en.avm.de/ce**.

PEFC-certificiert

Diagnosis

DE

Zur Verbesserung Ihres Produkts und für den sicheren Betrieb an Ihrem Anschluss verwendet AVM bei Bedarf Diagnosedaten. Diese Einstellung kann in der Benutzeroberfläche unter **Internet** > **Zugangsdaten** > **AVM-Dienste** geändert werden.

EN

To improve the product and ensure safe operation on your connection, AVM uses diagnostic data where needed. This setting can be changed in the user interface under **Internet** > **Account Information** > **AVM Services**.

FR

Afin d'améliorer votre produit et d'en assurer le bon fonctionnement sur votre ligne, AVM utilise, si nécessaire, des données de diagnostic. Cette fonction peut être modifiée dans l'interface utilisateur via le menu **Internet** > **Données d'accès** > **Services AVM**.

ES

Para mejorar su producto y para el funcionamiento seguro en su conexión AVM utiliza, si es necesario, los datos de diagnóstico. Esta opción puede ajustarse en el menú **Internet** > **Datos de acceso** > **Servicios de AVM**.

IT

Se necessario, per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa dati diagnostici. Questa impostazione può essere modificata nell'interfaccia utente, in **Internet** > **Dati di accesso** > **Servizi AVM**.

NL

Ter verbetering van uw product en voor een veilig gebruik op uw aansluiting gebruikt AVM indien nodig diagnostische gegevens. Deze instelling kan worden gewijzigd in de gebruikersinterface onder **Internet** > **Toegangsgegevens** > **AVM-diensten**.

Frequencies

Wi-Fi	• 2.4 GHz – 2.483 GHz, maximum 100 mW • 5.15 GHz – 5.35 GHz, maximum 200 mW • 5.47 GHz – 5.725 GHz, maximum 1000 mW • 5.945 GHz – 6.425 GHz, maximum 200 mW In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, and UK (NI), Wi-Fi between 5.15 GHz and 5.35 GHz may only be used indoors.
DECT	1880 MHz – 1900 MHz, maximum 250 mW
Zigbee	2.4 GHz – 2.483 GHz, maximum 20 mW

Service

DE

Rechtliche Hinweise und geltende Lizenzbestimmungen finden Sie in der Benutzeroberfläche: **?** > **Rechtliches** > **Rechtliche Hinweise**.
Weitere Information finden Sie auf unserer Internetseite: **avm.de/service**

EN

Legal information and the valid licensing conditions are presented in the user interface: **?** > **Legal** > **Legal Notice**.
More information is available on our website: **en.avm.de/service**

FR

Les mentions légales et les dispositions de licence en vigueur sont disponibles dans l'interface utilisateur : **?** > **Volet juridique** > **Mentions légales**.
Plus d'informations sur notre site Internet : **ch.avm.de/fr/service**

ES

En la interfaz de usuario se puede encontrar información legal y las condiciones de licencia aplicables: **?** > **Información legal** > **Nota legal**.
Mayor información encontrará en nuestra página web:
es.avm.de/servicio

IT

Le note legali e le condizioni di licenza si trovano nella guida dell'interfaccia utente sotto: **?** > **Informazioni legali** > **Note legali**.
Ulteriori informazioni si trovano sul nostro sito web:
it.avm.de/assistenza

NL

Juridische informatie en geldende licentiebepalingen vindt u in de gebruikersinterface: **?** > **Juridische info** > **Juridische informatie**.
Meer informatie vindt u op onze website: **nl.avm.de/service**

en.avm.de/service/manuals
en.avm.de/guide
en.avm.de/nc/service/downloads
en.avm.de/service/support-request/your-support-request

© AVM GmbH, 10547 Berlin • 06.2024 • 521616066_1007559_00

FRITZ!



FRITZ!Box 5690 Pro

Quick Start Guide

DE EN FR ES IT NL

Quick Start Fiber	**1** > **2** > **3** > **5** > **6** (> 7 > 8)
Quick Start DSL	**3** > **4** > **5** > **6** (> 7 > 8)

DE **Lieferumfang**
EN **Package Contents**
FR **Contenu du pack**
ES **Contenido del paquete**
IT **Contenuto**
NL **Omvang van de levering**



Quick Start Guide



FRITZ! Notes



FRITZ!Box 5690



FRITZ!SFP GPON



FRITZ!SFP AON



Fiber



Power

LAN



DSL

DE **Gefahr durch Laser**
Laserlicht gefährdet das Sehvermögen!
Schauen Sie nicht direkt in das Glasfaserkabel oder in die Glasfaserbuchsen Ihres Anschlusses und der FRITZ!Box.

EN **Danger due to Lasers**
Laser light can damage your sight!
Do not look directly into the fiber optic cable or the fiber optic sockets on the FRITZ!Box or the fiber optic connection.

FR **Risques liés au laser**
La lumière du laser peut endommager la vue.
Ne regardez pas directement dans le câble fibre optique ou les ports fibre optique de la FRITZ!Box et de votre connexion.

ES **Peligrosidad del láser**
La luz láser pone en peligro la vista.
No mire directamente al cable de fibra óptica ni a los conectores de fibra óptica del FRITZ!Box ni de su conexión.

IT **Pericolo laser**
La luce laser può danneggiare la vista!
Non guardate direttamente nel cavo in fibra ottica o nelle prese in fibra ottica del FRITZ!Box o della connessione in fibra ottica.

NL **Gevaar door laser**
Laserlicht kan uw gezichtsvermogen beschadigen!
Kijk niet rechtstreeks in de glasvezelkabel of in de glasvezelaansluitingen van de FRITZ!Box en uw aansluitpunt.

DE **Sicherheitshinweise**
- Betreiben Sie die FRITZ!Box nicht bei Gewitter.
- Die Lüftungsschlitze der FRITZ!Box müssen immer frei sein.
- Stellen Sie die FRITZ!Box nicht auf wärmeempfindliche Flächen.
- Schließen Sie die FRITZ!Box an einer gut erreichbaren Steckdose an.
- Die FRITZ!Box darf nur innerhalb von Gebäuden verwendet werden.

EN **Safety Instructions**
- Do not operate the FRITZ!Box during an electrical storm.
- The ventilation slits of the FRITZ!Box must never be obstructed.
- Do not place the FRITZ!Box on excessively heat-sensitive surfaces.
- Connect the FRITZ!Box to an easily accessible outlet.
- The FRITZ!Box is intended only for indoor operation

FR **Consignes de sécurité**
- N'utilisez pas votre FRITZ!Box pendant un orage.
- Les grilles d'aération de votre FRITZ!Box doivent être libres.
- Ne posez pas votre FRITZ!Box sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- Branchez votre FRITZ!Box sur une prise facile d'accès.
- La FRITZ!Box est destinée à un usage uniquement intérieur.

ES **Advertencias de seguridad**
- No opere el FRITZ!Box durante las tormentas eléctricas.
- No bloquee la rejilla de ventilación de su FRITZ!Box.
- No coloque su FRITZ!Box sobre una superficie que no resista el calor.
- Conecte su FRITZ!Box a una toma eléctrica de fácil acceso.
- El FRITZ!Box únicamente debe ser utilizado en interiores.

IT **Indicazioni di sicurezza**
- Non utilizzate il FRITZ!Box durante un temporale.
- Le fessure di ventilazione del FRITZ!Box devono restare sempre libere.
- Non collocate il FRITZ!Box su superfici sensibili al calore.
- Collegate il FRITZ!Box a una presa di corrente facilmente accessibile.
- Il FRITZ!Box va utilizzato esclusivamente all'interno degli edifici.

NL **Veiligheidsinstructies**
- Gebruik de FRITZ!Box niet tijdens onweer.
- De ventilatiesleuven van de FRITZ!Box moeten altijd vrij worden gehouden.
- Plaats de FRITZ!Box niet op warmtegevoelige oppervlakken.
- Sluit de FRITZ!Box aan op een goed bereikbaar stopcontact.
- De FRITZ!Box mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

1





DE **Anschluss vorbereiten und SFP-Modul einstecken**
Ermitteln Sie bei Ihrem Anbieter, ob Ihr Glasfaseranschluss dem GPON- oder dem AON-Standard entspricht.
1. Bestücken Sie die FRITZ!Box mit dem geeigneten SFP-Modul.
2. GPON-Glasfaseranschlüsse müssen freigeschaltet werden.
Zum Freischalten benötigt Ihr Anbieter die **Modem-ID** von Ihrer FRITZ! Notiz oder der Rückseite der FRITZ!Box.

EN **Prepare for Connecting and Insert SFP Module**
Find out from your provider whether your fiber optic connection complies with the GPON or the AON standard.
1. Equip the FRITZ!Box with the appropriate SFP module.
2. GPON fiber optic connections require activation.
For activation your provider requires the **Modem ID** from your FRITZ! Notes or the back panel of the FRITZ!Box.


FR **Préparer la connexion et insérer le module SFP**
Informez-vous auprès de votre opérateur si votre ligne fibre optique correspond au standard GPON ou AON.
1. Insérez le module SFP approprié dans la FRITZ!Box.
2. Les lignes fibre optique doivent être activées.
Pour l'activation, votre opérateur a besoin de l'**ID du modem** qui figure sur vos FRITZ! Notes ou à l'arrière de la FRITZ!Box.

ES **Preparar la conexión y conectar el módulo SFP**
Averigüe con su proveedor si su conexión de fibra óptica cumple la norma GPON o AON.
1. Inserte en el FRITZ!Box el módulo SFP adecuado.
2. Las conexiones de fibra óptica GPON deben estar activadas.
Su proveedor necesita para la activación el **ID del módem** de su FRITZ!Box, que se encuentra en la parte posterior o en la tarjeta FRITZ! Notes.

IT **Preparazione del collegamento e inserimento del modulo SFP**
Informatevi presso il vostro provider se la vostra connessione in fibra ottica è conforme allo standard GPON o AON.
1. Inserite nel FRITZ!Box il modulo SFP appropriato.
2. Le connessioni in fibra ottica GPON devono essere attivate.
Per l'attivazione, il provider richiede il **Modem ID** riportato sulla FRITZ! Notes o sul retro del FRITZ!Box.

NL **Aansluiting voorbereiden en SFP-module plaatsen**
Informeer bij uw aanbieder of uw glasvezelaansluiting voldoet aan de GPON- of aan de AON-standaard.
1. Plaats de juiste SFP-module in de FRITZ!Box.
2. GPON-glasvezelaansluitingen moeten worden geactiveerd.
Voor het activeren heeft uw aanbieder de **Modem-ID** nodig die op FRITZ! Notes of aan de onderkant van de FRITZ!Box staat.

2





DE **Glasfaserkabel anschließen**
Knicken Sie das Glasfaserkabel nicht und entfernen Sie die Staubschutzkappen unmittelbar vor der Inbetriebnahme.
1. Entfernen Sie die Staubschutzkappen von der Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose (Gf-TA), vom SFP-Modul und dem Glasfaserkabel.
2. Schließen Sie die FRITZ!Box mit dem Glasfaserkabel an der Gf-TA an.

EN **Connect the Fiber Optic Cable**
Do not kink the fiber optic cable, and remove the dust protection caps immediately before starting operation.
1. Remove the dust protection caps from the optical telecommunications outlet (FO-ST), from the SFP module, and from the fiber optic cable.
2. Connect the FRITZ!Box to the FOJB with the fiber optic cable.


FR **Brancher le câble fibre optique**
Ne pliez pas le câble fibre optique et ne retirez les capuchons anti-poussière qu'au moment de la mise en service.
1. Ôtez les capuchons anti-poussière de la prise terminale optique, du module SFP et du câble fibre optique.
2. Raccordez la FRITZ!Box à la prise terminale optique via le câble fibre.

ES **Conectar cable de fibra óptica**
No retuerza el cable de fibra óptica ni tampoco retire los tapones contra el polvo hasta poco antes de la puesta en marcha.
1. Retire las tapas guardapolvo de la caja de conexiones de abonado de fibra óptica, del módulo SFP y del cable de fibra óptica.
2. Conecte el FRITZ!Box con el cable de fibra óptica al GF-TA.

IT **Collegamento del cavo in fibra ottica**
Non piegate il cavo in fibra ottica e rimuovete i cappucci antipolvere solo prima della messa in servizio.
1. Rimuovete i cappucci antipolvere dalla scatola di giunzione per fibra ottica, dal modulo SFP e dal cavo in fibra ottica.
2. Collegate il FRITZ!Box con il cavo per fibra ottica alla scatola di giunzione.

NL **Glasvezelkabel aansluiten**
Knik de glasvezelkabel niet en verwijder de stofkapjes pas op het moment van ingebruikname.
1. Verwijder de stofkapjes van het glasvezelaansluitpunt, van de SFP-module en van de glasvezelkabel.
2. Sluit de FRITZ!Box aan op het glasvezelaansluitpunt.

3




DE **Netzteil anschließen**
EN **Connect the Power Supply**
FR **Brancher le bloc d'alimentation**
ES **Conectar la fuente de alimentación**
IT **Collegamento dell'alimentatore**
NL **Netvoeding aansluiten**

4



DE **DSL anschließen**
EN **Connect to DSL**
FR **Connecter à la ligne DSL**
ES **Conectar a la línea DSL**
IT **Collegamento alla linea DSL**
NL **DSL aansluiten**

5



DE **WLAN-Verbindung herstellen**

Smartphone
1. Scannen Sie den QR-Code für das WLAN der FRITZ!Box von Ihrer FRITZ! Notiz oder der Rückseite der FRITZ!Box.
2. Folgen Sie dem Dialog und verbinden Sie Ihr WLAN-Gerät mit dem WLAN der FRITZ!Box.

Computer
1. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol Ihres Computers. (Windows-Taskleiste) (macOS-Menüleiste)
2. Wählen Sie das WLAN Ihrer FRITZ!Box aus und stellen Sie die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerkschlüssel her.

EN **Establish a Wi-Fi Connection**

Smartphone
1. Scan the QR code for your FRITZ!Box's Wi-Fi network on your FRITZ! Notes or the back panel of the FRITZ!Box.
2. Follow the dialog to connect your wireless device with the FRITZ!Box's Wi-Fi network.

Computer
1. Click on the Wi-Fi icon on your computer screen. (Windows taskbar) (MacOS menu bar)
2. Select the Wi-Fi network of your FRITZ!Box, and use the network key to establish a Wi-Fi connection.

FR **Se connecter au réseau Wi-Fi**

Smartphone
1. Scannez le QR code pour le Wi-Fi de la FRITZ!Box. Il figure sur vos FRITZ! Notes ou à l'arrière de la FRITZ!Box.
2. Suivez les instructions du dialogue et connectez votre périphérique Wi-Fi au Wi-Fi de la FRITZ!Box.

Ordinateur
1. Cliquez sur l'icône de réseau Wi-Fi de votre ordinateur. (barre de tâches Windows) (barre de menus MacOS)
2. Sélectionnez le Wi-Fi de votre FRITZ!Box et connectez-vous via la clé de sécurité Wi-Fi de la FRITZ!Box.

ES **Establecer la conexión Wi-Fi**

Smartphone
1. Escanee el código QR de la red Wi-Fi del FRITZ!Box que se encuentra en el FRITZ! Notes o la parte trasera del FRITZ!Box.
2. Siga el diálogo y conecte su dispositivo Wi-Fi a la red inalámbrica del FRITZ!Box.

Ordenador
1. Haga clic en el icono Wi-Fi de su ordenador. (Barra de tareas de Windows) (Barra de menú de MacOS)
2. Seleccione la red inalámbrica de su FRITZ!Box y establezca la conexión con la clave de red Wi-Fi.

IT **Stabilire la connessione Wi-Fi**

Smartphone
1. Effettuate la scansione del codice QR per la rete Wi-Fi del FRITZ!Box dalla FRITZ! Notes o dal retro del FRITZ!Box.
2. Seguite la finestra di dialogo e connettete il vostro dispositivo wireless alla rete Wi-Fi del FRITZ!Box.

Computer
1. Cliccate sul simbolo Wi-Fi del vostro computer. (barra delle applicazioni Windows) (barra del menu di macOS)
2. Selezionate la rete Wi-Fi del vostro FRITZ!Box e stabilite la connessione con la chiave di rete Wi-Fi.

NL **Wi-Fi-verbinding tot stand brengen**

Smartphone
1. Scan op FRITZ! Notes of aan de onderkant van de FRITZ!Box de QR-code van het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box.
2. Volg de instructies en verbind uw Wi-Fi-apparaat met het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box.

Computer
1. Klik op het Wi-Fi-pictogram van uw computer. (Windows-taakbalk) (macOS-menubalk)
2. Selecteer het Wi-Fi-netwerk van uw FRITZ!Box en breng de verbinding tot stand met de Wi-Fi-netwerksleutel.