



Wild instinct of Technology!



ES-D4A


Deur-/raamcontact met groot bereik

www.etiger.com

NL

Inhoud van de verpakking

- 1 x deur-/raamcontact met groot bereik
- 1 x gebruikershandleiding



Aan de foto's, afbeeldingen en tekst kunnen geen rechten worden ontleend. ETIGER en het ETIGER-logo zijn geregistreerde handelsmerken en het eigendom van ETIGER. Copyright © 2015 ETIGER. Alle rechten voorbehouden.

Installatie


Maak de deur schoon waarop u de detector wilt aanbrengen.

Scheur de dubbelzijdige tape los op de voorkant van de magneet en bevestig deze op de gewenste plaats. De magneet moet minder dan 2 cm van de zender vandaan worden gebracht.

Voor een sterkere bevestiging kan de detector ook met schroeven worden gemonteerd. Verwijder de kunststof kap van de magneet en breng hierdoor twee schroeven aan. Wanneer het zendersignaal te zwak is bij montage op een metalen deur of raamkozijn, plaatst u een niet-metalen laag onder de magneet.

De detector in het alarmsysteem registreren

Schakel de verbindingmodus in via het bedieningspaneel. Scheid de detectormagneet van de zender. Het bedieningspaneel geeft één piepje af: de detector is geregistreerd. Als u twee piepjes hoort, dan was de detector al verbonden.



Zone-instelling

De detector kan worden toegewezen aan verschillende zones. Hiervoor opent u de behuizing en stelt u de jumpers af op basis van onderstaande tekening:

Zone A



Zone B



Zone C



Zone D



Zone E



Zone F



24h Zone



Wij adviseren u om de rookmelder, de gasmelder en de beam-sensor voor buiten aan de 24-uurs zone toe te wijzen.

De detector is standaard toegewezen aan zone C. De detector kan worden toegewezen aan een andere zone, al naar gelang uw behoeften. Voor meer informatie over zone-instelling kunt u de handleiding van uw eTiger-alarmsysteem raadplegen.

Specificaties

Voeding:

DC 12V (A23 12V
batterij x1)

Materiaal van behuizing:

ABS kunststof

Statische stroom:

$\leq 30 \mu\text{A}$

Gebruiksvoorwaarden:

Temperatuur:
 $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Alarmstroom:

$\leq 40 \text{ mA}$

Relatieve
luchtvochtigheid: $\leq 80\%$
(niet condenserend)

Bereik

$\leq 300 \text{ m}$
(in een open gebied)

Zenderafmetingen:

92 x 36 x 20 mm

Radiofrequentie:

433MHz ($\pm 75\text{KHz}$)

Magneetafmetingen:

64 x 13 x 13 mm

Normen



Dit product is voorzien van het afvalscheidingssymbool voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE-logo). Dit betekent dat dit product moet worden verwijderd volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG. Zo kan het worden gerecycled of worden gedemonteerd om de schadelijke gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente. Elektronische producten die niet gescheiden worden verwijderd zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid omdat ze gevaarlijke stoffen bevatten.

Conform de Europese regelgeving. Dit product voldoet aan de minimum vereisten en andere bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

Dit product is ontworpen en vervaardigd volgens de richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn - RoHS). Er wordt vanuit gegaan dat het product voldoet aan de maximum concentratievoorschriften die zijn vastgesteld door het Europese technische aanpassingscomité (TAC).

Gemaakt in China.

De gebruikershandleiding is ook in andere
talen beschikbaar op
www.etiger.com/eu/support



ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium
service@etiger.com