



USB Dual Docking station, met HDMI, DVI, 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) , 4x USB 2.0, Ethernet en 2x 3.5mm

Art nr. AC6150



OMSCHRIJVING

- Dual Monitor docking station voor het aansluiten van 2 full HD schermen (max. 2048x1152) op je laptop via HDMI, DVI/VGA door maar één USB-kabel te gebruiken
- Breid je laptop uit met een Gigabit LAN poort, microfoon en hoofdtelefoonaansluiting en 6 extra USB poorten
- Verticale plaatsing: Gemakkelijk toegang tot alle aansluitingen en ruimtebesparing op je bureau
- USB-A naar USB-B 3.2 Gen1 kabel, DVI naar VGA adapter en stroomadapter meegeleverd
- Geschikt voor alle laptops met een USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) of USB 2.0 poort
- Geschikt voor het laden van je smartphone en tablet via de USB-laadpoort

Het AC6150 Dual Display Docking Station maakt van je laptop een compleet werkstation. Alle randapparatuur, zoals een scherm, muis, toetsenbord en netwerkkabel, kunnen worden aangesloten op je laptop door maar één USB-A SuperSpeed kabel te gebruiken. De AC6150 voegt ook nog een Gigabit LAN-poort, 6 extra USB-poorten, een microfoon én hoofdtelefoonaansluiting toe aan je laptop. Je bespaart plaats op je bureau dankzij de verticale plaatsing van het Docking Station. Naast de AC6150 worden ook een USB-A naar USB-B 3.2 Gen1 kabel, DVI naar VGA adapter en stroomkabel meegeleverd.

Maak van je laptop een complete werkstation door maar één USB-kabel te gebruiken

Sluit 2 full HD schermen (max. resolutie 2048x1152) aan op je laptop via HDMI en DVI/VGA met behulp van de AC6150. Het docking station heeft een Gigabit LAN netwerkpoort en een microfoon en hoofdtelefoonverbinding. Het docking station breidt je laptop uit met 6 extra USB-poorten: twee USB-A 3.2 Gen1 poorten op de voorkant en vier USB-A 2.0 poorten op de achterkant.

Bespaar plaats op je bureau dankzij de verticale plaatsing

Door het AC6150 Docking Station met SuperSpeed USB verticaal op je bureau te zetten, bespaar je plaats. Daarnaast zijn ook alle aansluitingen van de AC6150 eenvoudig toegankelijk.

Geschikt voor laptops met een USB 3.2 Gen1 of USB 2.0 poort

Het AC6150 Dual Display Docking Station kan worden gebruikt met alle laptops met een USB-A 3.2 Gen1 of USB-A 2.0 port. Een USB-A naar USB-B 3.2 Gen1 kabel, DVI naar VGA adapter en stroomadapter zijn meegeleverd.

Laad je smartphone en tablet via de USB-laadpoort

Kan de batterij van je smartphone of tablet wel power boost gebruiken? Sluit je smartphone of tablet aan op de USB-laadpoort van het Docking Station en laad de batterij op.

SPECIFICATIES

Productcategorie	USB docking stations
Aansluitkabel connectors	USB A
Aansluitkabel	100 cm
Aansluitkabel type	Vervangbaar
Aansluitingen	3,5 mm jack, DVI, HDMI, RJ45, USB
Randapparatuur poorten	3,5 mm jack (x2), USB (x6)
USB 2.0 - HighSpeed 480 Mbps randapparatuur poorten	USB (x6)
Scherm poorten	DVI, HDMI, VGA
Max. resolutie @ 30Hz	2560 x 1440
Max. resolutie @ 60Hz	1080p
Aantal schermen	2

Video signaal	DVI, HDMI
Video specificatie	HDMI High Speed
Video versie	DisplayPort 1.4
LAN snelheid	10/100/1000 Mbps
Chipset	Display Link DL-3900N
Voeding	Externe voedingsadapter
Garantie (jaren)	5
EAN code	8716065418989